

Secvest Funk-Fernbedienung

Art.-Nr. FUBE50015



- Intuitive Fernbedienung mit benutzerfreundlichen Tastensymbolen
- Zur komfortablen Bedienung der Alarmzentrale
- Kompatibel mit Secvest, Secvest IP und Secvest 2 WAY
- 8 LEDs für Rückmeldung und Anzeige des aktuellen Systemstatus
- Bedienung mit den Tasten Aktivieren, Deaktivieren und Statusabfrage
- Verwendet eine sichere Funkkommunikation zur Secvest und Secvest Touch
- Umschaltbar im Betrieb mit Secvest IP und Secvest 2 WAY

Komfortable Bedienung der Alarmzentrale

Die bidirektionale Funk-Fernbedienung ist ein praktisches Zubehör für die Bedienung der Funkalarmanlagen der Secvest Reihe per Kopfdruk. Dabei lässt sich der aktuelle Programmierstatus der Anlage jederzeit abfragen. Die FUBE50015 ist kompatibel mit der Secvest, Secvest IP, Secvest 2 WAY.

Sicheres Scharfschalten, hohe Reichweite

Die Fernbedienung dient zum einfachen Aktivieren und Deaktivieren der Alarmanlage. Dank 8 integrierter LEDs erfolgt umgehend eine Rückmeldung über den veränderten Systemstatus. Die Sendereichweite beträgt ca. 30 Meter.

Anzeige von Zusatzinformationen

Mit einem Druck auf die dritte Taste werden wichtige Informationen über den Status der Alarmzentrale abgefragt (aktiv, deaktiv, intern aktiv, Störung). Die Rückmeldung erfolgt umgehend an der Fernbedienung.



Secvest Funk-Fernbedienung

Art.-Nr. FUBE50015

Nützliche Komfortfunktionen

Die vierte Taste lässt sich frei programmieren. Neben der internen Aktivierung kann diese für die Schaltung eines Ausgangs genutzt werden (z.B. Steuerung Garagentor). Die Programmierung dieser Taste erfolgt direkt an der Alarmzentrale.

Sichere Funkkommunikation

Dieses Produkt ist gemeinsam mit der Funkalarmanlage Secvest und der Secvest Touch durch ein sicheres Funkkommunikationsverfahren vor sog. Replayangriffen geschützt. Dieses Verfahren zum Schutz vor Manipulation durch Dritte, übertrifft die Anforderungen der Sicherheitsnorm „DIN EN 50131-1 Grad 2“.

Im Betrieb mit der Secvest IP und Secvest 2WAY ist die Nutzung dieses Verfahrens nicht möglich. In diesem Fall lässt sich die Fernbedienung entsprechend umschalten.



Secvest Funk-Fernbedienung

Art.-Nr. FUBE50015

Technische Daten

Anzeige	LED
Batterie - Typ	CR2450 3V Li-Mn (FU2987)
Batterie - max. Batterielebensdauer	2Jahr(e)
Breite	36mm
Farbe	schwarz
Funkfrequenz	868,6625MHz
Funkleistung	10mW
Gehäusematerial	ABS
Höhe	17mm
Länge	62mm
Max. Betriebstemperatur	40°C
Max. Luftfeuchtigkeit	75%
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	200m
Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)	30m

Max. Reichweite Senden (Freifeld)	200m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30m
Min. Betriebstemperatur	-10°C
Modulation	FM
Nettogewicht	0,035kg
Sicherheitsgrad	2
Spannungsversorgung DC	3V
Spannungsüberwachung	Ja
Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK, ES
Umweltklasse	II
VdS Klasse	sonstige
Zertifizierungen	VdS home

